

## WIRELESS WALL WASHER

AL6



Dieser lineare Wallwasher ermöglicht unkomplizierte Eventbeleuchtung und dekoratives Ausleuchten von Räumen und Außenbereichen. Durch eingebauten Akku und Radioempfänger kann er schnell aufgebaut und mit der Funkfernsteuerung (ARC2) bedient werden. Außerdem hat der AL6 ein Tastenfeld mit LCD Display und kann direkt an einen DMX Controller angeschlossen werden.

### TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle:	AL6-ES	96 bullet LED (24xR, 24xG, 24xB, 24xW)	= 12W
	AL6-EM	196 bullet LED (48xR, 48xG, 48xB, 48xW)	= 24W
	AL6-EL	384 bullet LED (96xR, 96xG, 96xB, 96xW)	= 48W
LED Leistung:	S	12W	
	M	24W	
	L	48W	
Strahlwinkel:	15 Grad		
Streulinse:	120 Grad Streulinse inklusive, kann einfach angebracht werden		
Batterie:	Eingebauter Lithium-Ionen Akku für 8-24h Betrieb		
Betriebsspannung:	Input-110-240V, 50/60Hz		
Funkempfänger:	868MHz Empfänger mit bis zu 300 Metern Reichweite		
DMX:	Eingebaute DMX Buchsen oder W-DMX mit ART1 (Wireless DMX Transmitter)		
Gehäuse:	Lineares Aluminium Gehäuse mit transparenter PMMA Abdeckung		
Größe & Gewicht:	AL6-ES	L25cm x H6.1cm x B6.1cm	1kg
	AL6-EM	L50cm x H6.1cm x B6.1cm	2 kg
	AL6-EL	L100cm x H6.1cm x B6.1cm	4 kg
Umgebung:	Innen und im Freien (Spritzwasserfest)		
Extras:	Gamma Korrektur, Temperatenausgleich, Farbkalibrierung		
Beinhaltetes Zubehör:	Stromkabel für das eingebaute Netzteil, 120 Grad Streulinse,		

### GEEIGNETE CONTROLLER



ARC2



ART1

GEEIGNETE OBJEKTE

